


Elektrisches Zubehör



V300005

Wir bieten eine Auswahl an elektromagnetischem Zubehör an, um unsere Produktpalette für verschiedenste Anwendungen zu vervollständigen.

V300005 (IBS200A/12V)

Leistungsrelais verwendet im 12V IBS und IBS DBI-Dual Battery System, zur Verbindung der Starter und Zusatzbatterie. Einsetzbar für alle Leistungsaufgaben mit sehr hohen Schaltströmen.

Systemspannung:	12V
Belastung Dauer/max:	200/500A
Spulenstrom:	0.6A
Kontakte:	Silber Ag Sn O ₂ Al
Kontaktlebensdauer:	100'000zyklen 10sec ein 10sec aus
Konstruktion:	Dual Bond
Gewicht:	100g
Terminals:	M6, Cu Zn



V300006

V300006 (IBS100A/24V)

Leistungsrelais verwendet im 12V IBS und IBS DBI-Dual Battery System, zur Verbindung der Starter und Zusatzbatterie. Einsetzbar für alle Leistungsaufgaben mit sehr hohen Schaltströmen.

Systemspannung:	24V
Belastung Dauer/max:	100/250A
Spulenstrom:	0.20A
Kontakte:	Silber Ag Sn O ₂ Al
Kontaktlebensdauer:	100'000zyklen 10sec ein 10sec aus
Konstruktion:	Dual Bond
Gewicht:	100g
Terminals:	M6, Cu Zn




RS3/12V

RS3/12V

Kunststoff versiegelte Spule. Hauptschalter für elektrische Bergewinde und andere schwere Lasten. Kupferkontakte.

Systemspannung:	12V
Belastung Dauer/max:	100/750A
Spulenstrom:	0.8A
Gewicht:	400 Gramm
Terminals:	"M8" (US Gewinde)



**CB1/50A
CB2/25A**

CB1 and CB2

Circuit Breaker. Auto-Zurücksetzen der Thermosicherung für einfache Installation. Keine Sicherungen müssen ersetzt werden. Parallel-Installation für erhöhten Laststrom ist möglich.

Systemspannung:	12V
Auslösestrom CB1:	50A
Auslösestrom CB2:	25A
Gewicht:	20g
Terminals:	"M5" (US Gewinde)

Distributor: